

Эскиз размещения оборудования в шкафу ШПС



1. В обозначении извещателей пожарных (ВТН 5.1) цифра после точки (1) обозначает номер шлейфа, цифра перед точкой (5) – порядковый номер дымового (ВТН) извещателя в шлейфе.
2. Номиналы резисторов: Rок.1 – 4,7 кОм; Rок.2 – 4,3 кОм; Rдоб.* – определить при наладке: Rдоб.1 – для сработки по одному датчику; Rдоб.2 – для сработки по одному датчику, как по 2-м.
3. Диоды VD1 и VD2 – КД521А.
4. Централизованное управление прибором "С2000-4" – посредством ПКУ "С2000М" в составе системы "Орион".
5. Атрибуты пожарного шлейфа №1: параметр "Без права снятия" включить, параметр "Задержка перехода в Пожар" – 255 с (тип шлейфа – 1); включить параметры "Управление реле 1", "Управление реле 2".
6. Атрибуты пожарных шлейфов (№№2, 3, 4): параметр "Без права снятия" включить, параметр "Задержка перехода в Пожар" – 0 с (тип шлейфов – 2); включить параметры "Управление реле 1", "Управление реле 2".
7. Программы управления реле: К1 – №14 "Выход Неисправность"; К2 – №13 "Пожарный ПЦН".
8. Оборудование, обведенное штриховой линией, установить в Шкаф пожарной сигнализации ШПС, рекомендуемое размещение – согласно эскиза (крепить винтами на монтажную панель).
9. Электрические соединения оборудования в ШПС выполнить проводом ПуГВ 1х0,75.

						ПКС-1-000-1128-ПС9	
						Корпус 58	
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Веселкова			13.03.17	Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Пров.		Чупров			13.03.17		
Нач. ПО		Зянкин			13.03.17	Схема электрическая соединений	ГФ АО ЦПТИ
Н. контр.		Поскребышев			13.03.17		
ГИП		Вестфаль			13.03.17		

Копировал

Формат А1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №